

Паяльник 80 Вт, 7 мм



Opis Produktu

Паяльник используется для соединения металлических материалов методом мягкой пайки оловянными или свинцово-оловянными связующими. Применяется в работах, связанных с электроникой. Особенно рекомендуется для работы с интегральными схемами, чувствительными к электромагнитным помехам.

Charakterystyka

- Паяльники мощностью:
 - до 30 W предназначены для пайки элементов на интегральных платах, небольших электронных компонентов
 - 40-60 W предназначены для пайки электрических и электронных компонентов
 - 80-100 W, если требуется больше мощности пайки
- направляющая паяльника изготовлена из нержавеющей стали, жало из латуни
- время разогрева: 2-3 минуты
- небольшие габариты и вес
- двухкомпонентная эргономичная рукоятка с профилированной нескользящей поверхностью облегчает работу при длительном использовании паяльника
- лёгкая замена жала с помощью одного шурупа
- металлическая подставка входит в комплект
- класс электрической изоляции: I.

Dane techniczne

			
HT2C303	5902801238901	1	25

Högerter Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová